



Multimedia Storage Viewer P-2000/P-4000

Instructies voor het updaten van de firmware

BELANGRIJKE GARANTIEGEGEVENS

U moet de onderstaande procedure nauwgezet opvolgen. Als u dit niet doet en er gaat tijdens het installeren van de firmware-update iets verkeerd, dan kan het apparaat ernstig beschadigd raken. EPSON noch zijn filialen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een firmware-update. U gebruikt dit document en de gerelateerde firmwarebestanden op eigen risico. Reparaties die noodzakelijk zijn als gevolg van een firmware-update vallen NIET onder garantie.

In normale omstandigheden gaat het installeren van de update niet gepaard met enig gegevensverlies (opgeslagen afbeeldingen, films of muziek) op uw P-2000/P-4000. U wordt echter aangeraden om eerst een volledige back-up van de gegevens te maken.

Inleiding

Rechtsonder in het menu Settings van de P-2000/P-4000 ziet u de versie van de nu geïnstalleerde firmware. U kunt alleen updates naar een hoger versienummer installeren. (Zie onderstaande illustratie.)



Voordat u de firmware kunt updaten, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan.

- De batterij moet in de P-2000/P-4000 zijn geplaatst (volledig opgeladen).
- De netadapter moet op het stopcontact en de P-2000/P-4000 zijn aangesloten.
- U moet een lege geheugenkaart (Compact Flash (CF) of Secure Digital (SD)) van minimaal 128 MB bij de hand hebben.

Updateprocedure

Als zich tijdens het updaten van de firmware een probleem voordoet, kan de foutmelding Reset Unit op het display worden weergegeven. Raadpleeg in de gebruikershandleiding het gedeelte over het resetten van het apparaat als u met dit probleem te maken krijgt.

Stap 1

- Download de nieuwste firmware van de website van Epson.
- Pak het bestand uit op de vaste schijf van uw computer met een programma als WinZip (<http://www.winzip.com>) voor Microsoft Windows of Stuffit Expander (www.stuffit.com) voor Mac OS.

Opmerking: Om de juiste bestandsstructuur te behouden wordt u aangeraden om geen gebruik te maken van de eigen voorzieningen van Microsoft Windows XP of Mac OS X 10.4.x Tiger voor het werken met gecomprimeerde bestanden.

- Bij het uitpakken van het bestand wordt een map met de naam PSVFIRM1 (voor de P-2000) of PSVFIRM2 (voor de P-4000) gemaakt. Deze map bevat:
 - een map met de naam DATA
 - twee bestanden:
 - PSV_RESUPDATE_SCRIPT.scr
 - PSVFIRM1.fnc (P-2000) of PSVFIRM2.fnc (P-4000)

Opmerking: Als deze bestanden niet in de map PSVFIRM1 of PSVFIRM2 voorkomen, moet u de update opnieuw downloaden en uitpakken.

Stap 2

- Plaats een CF- of SD-kaart met een capaciteit van minimaal 128 MB in een daartoe geschikte kaartlezer die op uw computer is aangesloten. Zorg ervoor dat de kaart leeg is.
- Kopieer de map PSVFIRM1 naar de hoofdmap van de geheugenkaart.

Opmerking: Plaats de map altijd op het hoogste niveau van de geheugenkaart en dus niet in een andere map. Anders ziet de P-2000/P-4000 de update niet.

Stap 3

- Controleer of de batterij goed in de P-2000/P-4000 is geplaatst.
- Controleer of de netadapter goed op het stopcontact en de P-2000/P-4000 is aangesloten. Het laadlampje moet branden.

Stap 4

- Plaats de CF- of SD-kaart met daarop de update in de juiste kaartsleuf van de P-2000/P-4000.

Stap 5

- Houd OK ingedrukt en zet het apparaat aan. Houd OK ingedrukt totdat de melding Please Keep AC Connector Connected wordt weergegeven (zie illustratie). Hierdoor gaat de P-2000/P-4000 in de updatemodus.



- Een voortgangsbalk geeft aan hoe de update vordert (zie illustratie).



Opmerking: Zolang de update bezig is, mag u de netadapter niet losmaken en de P-2000/P-4000 niet uitzetten.

Stap 6

- Zodra de update is voltooid, ziet u de melding Resources Updated Successfully en wordt u gevraagd de P-2000/P-4000 uit te zetten (zie illustratie). Verwijder de CF- of SD-kaart nadat u het apparaat hebt uitgezet.



- Nadat het apparaat opnieuw is gestart, kunt u de nieuwe firmware controleren aan de hand van het versienummer in de rechterbenedenhoek van het scherm Settings. Hier moet nu het nieuwe versienummer worden weergegeven.