


LW-900P Guia do utilizador



Português-EU

Leia este documento com atenção para utilizar o produto de forma segura e correcta.

Instruções de segurança

Para sua segurança, leia atentamente os documentos fornecidos para utilizar este produto correctamente. Depois de ler todas as instruções, guarde este manual e tenha-o à mão para futuras referências e para esclarecer as suas dúvidas. Os itens seguintes indicam precauções de segurança para proteger os utilizadores, o ambiente que os rodeia e respectivos bens contra lesões ou danos. As notas de precaução estão classificadas da forma indicada em seguida, de acordo com as lesões pessoais e os danos no equipamento que podem ocorrer se as instruções forem ignoradas ou se o equipamento for incorrectamente utilizado.

AVISO
Este símbolo indica informações que, se ignoradas, poderão resultar em ferimentos pessoais graves ou mesmo em morte devido a uma aplicação incorrecta.

ATENÇÃO
Este símbolo indica informações que, se ignoradas, poderão resultar em ferimentos pessoais ou em danos físicos devido a uma aplicação incorrecta.

Em seguida, são descritos os significados e apresentadas as definições de cada símbolo utilizado nas precauções.

Este símbolo indica a informação de um "Lembrete importante".

Este símbolo indica cuidados a ter com um item "Proibido".

Este símbolo indica uma operação obrigatória de um item "Obrigatório".

AVISO

Quando utilizar o transformador de CA e o cabo de alimentação

Não utilize nenhum transformador de CA ou cabo de alimentação que não o transformador de CA e cabo de alimentação adequados. Além disso, não utilize o transformador de CA com outra tensão para além da especificada. Se o fizer, poderão ocorrer danos, sobreaquecimento, incêndio ou choque eléctrico.

Tenha em conta as precauções apresentadas em seguida quando manusear o transformador de CA e o cabo de alimentação.

- Evite usar uma ligação múltipla.
- Não insira a ficha com pó numa tomada eléctrica.
- Insira a ficha firmemente na tomada eléctrica.
- Não segure na ficha com as mãos molhadas.
- Não puxe pelo cabo de alimentação quando pretender desligar a ficha. Segure sempre na ficha quando pretender desligá-la.
- Não efectue qualquer alteração no transformador de CA ou no cabo de alimentação.
- Não aplique choques fortes nem coloque um objecto pesado sobre o transformador de CA ou o cabo de alimentação.
- Não dobre nem torça o transformador de CA ou o cabo de alimentação à força.
- Não coloque o transformador de CA ou o cabo de alimentação perto de um aquecedor.



Limpar o produto

Quando o exterior está sujo
Limpe a sujidade com um pano macio. Se a superfície externa estiver muito suja, utilize um pano molhado em água e bem torcido.

1. Nunca utilize produtos químicos nem solventes como, por exemplo, benzina, diluente ou álcool e não utilize nenhum produto químico para limpeza do pó.

Quando a cabeça de impressão está suja
Se a impressão aparecer esbatida ou se faltarem algumas partes, isso significa que a cabeça de impressão pode estar suja.



Limpe a cabeça de impressão com uma cotonete humedecida em álcool medicinal (etanol disponível no mercado).



3. Retire as aparas de papel. Retire-as com uma cotonete ou um objecto semelhante.



Nomes das peças



1. Tampa do compartimento
2. Janela de confirmação da fita
3. Conector de alimentação
4. Conector USB
5. Tecla de libertação da tampa
6. Lâmpada de funcionamento
7. Lâmpada de corte a meio
8. Tecla de alimentação
9. Ranhura de saída da fita
10. Ranhura de entrada do aparador
11. Guia do aparador
12. Placa do aparador
13. Compartimento do cartucho de fita
14. Gancho de fixação
15. Guia da fita
16. Caixa do aparador

Quando manusear o dispositivo de corte automático

Mantenha os dedos afastados da ranhura de saída da fita; do local de saída das etiquetas, durante a impressão ou quando o dispositivo de corte automático estiver em funcionamento. Se não o fizer, poderá cortar os dedos.

Quando manusear o dispositivo de corte a meio

Mantenha os dedos afastados da ranhura de saída da fita; do local de saída das etiquetas, durante a impressão ou quando o dispositivo de corte a meio estiver em funcionamento. Se não o fizer, poderá cortar os dedos.

Outras

Não utilize nem armazene o produto, transformador de CA, cabo de alimentação, cabo USB ou cartuchos de fita nos seguintes locais:

- Sob luz solar directa.
- Num local onde possa ficar extremamente quente como, por exemplo, num veículo com as janelas fechadas.
- Num local onde possa ficar extremamente quente como, por exemplo, próximo de um aquecedor ou onde a temperatura fique muito instável, como próximo da saída de ar de um aparelho de ar condicionado.
- Num local onde o produto possa ficar molhado devido a um chuveiro ou a chuva como, por exemplo, numa casa de banho ou no exterior.
- Num local sujeito a pó ou onde o produto possa ficar exposto a fumo ou a vapor como, por exemplo, próximo da cozinha ou de um humidificador.
- Num local pouco firme como, por exemplo, numa mesa instável ou num local inclinado.
- Num local onde possa ficar sujeito a vibrações ou choques.
- Próximo de linhas de alta tensão ou de algo que gere um campo magnético.

Mantenha os sacos plásticos utilizados para embalar o produto ou este manual fora do alcance das crianças. Estas podem sufocar se engolirem ou colocarem a cabeça dentro dos sacos.

ATENÇÃO
Quando utilizar o transformador de CA
Não utilize o transformador de CA num espaço pequeno nem o cubra com um pano ou semelhante. Se o fizer, o transformador de CA pode ficar demasiado quente e danificar-se.

Quando utilizar este produto
Não se ponha em cima do produto nem o coloque num local pouco firme como, por exemplo, numa mesa instável ou num local inclinado. Se o fizer, o produto pode cair e provocar ferimentos.

Quando pretender retirar a caixa do aparador, certifique-se de que desliga o produto. Se o produto for utilizado sem a caixa do aparador, poderão ocorrer danos ou ferimentos provocados pela lâmina existente no interior do produto. Quando pretender limpar a caixa do aparador, não introduza os dedos no aparador existente no interior do produto. Se o fizer, poderá cortar os dedos.

Quando pretender retirar a caixa do aparador, certifique-se de que desliga o produto. Se o produto for utilizado sem a caixa do aparador, poderão ocorrer danos ou ferimentos provocados pela lâmina existente no interior do produto. Se o fizer, poderá cortar os dedos.

Quando pretender retirar a caixa do aparador, certifique-se de que desliga o produto. Se o produto for utilizado sem a caixa do aparador, poderão ocorrer danos ou ferimentos provocados pela lâmina existente no interior do produto. Se o fizer, poderá cortar os dedos.

Quando pretender retirar a caixa do aparador, certifique-se de que desliga o produto. Se o produto for utilizado sem a caixa do aparador, poderão ocorrer danos ou ferimentos provocados pela lâmina existente no interior do produto. Se o fizer, poderá cortar os dedos.

Substituir a lâmina do aparador
A lâmina do aparador fica desgastada e embotada depois de utilizada durante um longo período de tempo. Se isso acontecer, contacte o centro de assistência a clientes da EPSON para mais esclarecimentos.

Para garantir segurança, desligue este produto antes de deixar de o utilizar.

Antes de limpar o produto, desligue o transformador de CA da tomada eléctrica.

Não utilize um pano húmido nem solventes, como por exemplo, álcool, diluente ou benzina.

Outras

O disco fornecido é um CD-ROM de dados para computadores. Não o utilize num leitor de CD áudio. Se o fizer, o som estridente que é emitido poderá prejudicar a sua capacidade auditiva ou danificar os altifalantes.

Tenha cuidado com o uso contínuo deste produto, que pode causar cansaço nos olhos ou problemas semelhantes.

Quando manusear cartuchos de fita

Certifique-se de que utiliza uma Fita LC adequada.

- Alguns tipos de fita não podem ser cortados com o dispositivo de corte nem com o aparador. Para mais informações, consulte o manual das fitas.
- Não os deixe cair nem desmonte. Se o fizer, poderá provocar danos.
- Não puxe a fita para fora à força com a mão. Se o fizer, o cartucho de fita pode quebrar e ficar inutilizado.
- Alimentar a fita
- Evite utilizar um cartucho de fita sem fita restante. Se o fizer, poderá provocar o sobreaquecimento da cabeça de impressão, o que pode resultar em danos ou mau funcionamento.

MEMORANDO
Os cartuchos de fita contêm tiras de tinta no interior. Quando deitar fora cartuchos de fita, certifique-se de que segue as normas locais.

Outros cuidados

Notas sobre utilização

- Não toque na cabeça de impressão.
- Tenha cuidado para não cortar os dedos quando cortar a etiqueta com uma tesoura.
- Não cole etiquetas em corpos humanos, seres vivos, instalações públicas ou bens de terceiros.

Sobre as etiquetas impressas

Dependendo do material dos locais de fixação ou das condições ambientais, poderão ocorrer os problemas apresentados em seguida. Etiqueta: descoloração, caracteres esbatidos, descolagem
Lado adesivo: impossibilidade de descolar, adesivo residual, aderência da cor da etiqueta, danificado

- Confirme sempre o material do lado adesivo e tenha em atenção o seu objectivo antes de usar a etiqueta. A EPSON não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas provocados pelas causas anteriormente mencionadas.

Especificações

Corpo

Dimensões	Aprox. 85 (L) x 182 (P) x 146 (A) (mm)
Peso	Aprox. 900 g (sem o cartucho de fita)

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	5° a 35 °C
Temperatura de armazenamento	-10° a 55 °C

Fonte de alimentação

Transformador de CA	Tipo	AST1527Z1-1
	Fabricante	Seiko Epson Corp.
	Entrada	CA 100-240 V, 0,9 A, 50-60 Hz (apenas transformador, cabo de alimentação adequados)
	Saída	CC 15 V, 2,7 A
Potência total de saída	41 W	

Largura de fita suportada

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm

Antes de utilizar

1. Ligar os cabos

MEMORANDO
Este produto não tem nenhum interruptor de funcionamento. O produto LIGA-SE automaticamente se ligar o transformador de CA e o cabo USB. Quando o produto é LIGADO, a lâmpada de funcionamento situada na parte frontal acende.
Para verificar o estado da lâmpada de funcionamento: Verificar a lâmpada de funcionamento e a lâmpada de corte a meio


Ligar o transformador de CA

1. Certifique-se de que utiliza o transformador de CA adequado (AST1527Z).

1. Insira firmemente a ficha do transformador de CA no conector de alimentação situado na parte posterior do produto.

2. Insira a ficha de alimentação do transformador de CA na tomada eléctrica.

Não desligue o transformador de CA nem o cabo USB enquanto o produto estiver a imprimir ou a alimentar fita. Se o fizer, a impressão ou alimentação de fita será interrompida e poderá provocar danos no produto.



Efectuar a ligação ao computador


MEMORANDO
Antes de ligar o produto ao seu computador, certifique-se de que o controlador de impressão está instalado.

Se ligar o produto ao computador e o controlador de impressão não estiver instalado, aparecerá o ecrã do assistente de novo hardware encontrado. Faça clique em [Cancelar] e instale o controlador de impressão antes de utilizar o produto.

Como instalar o controlador Label Editor Guia do utilizador

Em primeiro lugar, ligue o computador.

1. Ligue o cabo USB ao produto.



1. Certifique-se de que utiliza o cabo USB fornecido.

2. Ligue a outra extremidade do cabo USB ao terminal USB do computador.




MEMORANDO

- Confirme a forma e a direcção do conector antes de ligar o cabo USB.
- Não utilize nenhum concentrador (hub) USB.
- Quando ligar dois ou mais produtos a um computador. Label Editor Guia do utilizador


2. Instalar um cartucho de fita

1. Retire a folga da tira de tinta.




2. Pressione a tecla de libertação da tampa para abrir a tampa do compartimento.

1. Não segure no produto pela tampa.



3. Instale um cartucho de fita. Insira-o a direito e firmemente até o encaixar.

Quando estiver a instalar uma fita nova ou a ponta da fita for mais comprida do que o normal, passe a fita através do guia de fita.



1. Não puxe a fita para fora à força com a mão.


4. Feche a tampa. Exerça pressão sobre o centro da parte superior da tampa e feche-a totalmente.



1. Certifique-se de que insere firmemente o cartucho de fita até o encaixar. Se fechar a tampa sem inserir totalmente o cartucho de fita, o produto ou o cartucho de fita pode ficar danificado.

Como retirar o cartucho de fita

1. Segure no cartucho pelas patilhas e puxe-o a direito para fora.




3. Alimentar a fita

Depois de colocar um cartucho de fita, alimente fita.

1. Pressione a tecla de produto.
Introduzir e cortar: alimenta cerca de 20 mm de fita e corta a fita.
Inserir: alimenta cerca de 20 mm de fita.

4. Editar e imprimir uma etiqueta

É possível criar imagens para as etiquetas através do software de edição adequado existente no computador e utilizar o produto para imprimir as etiquetas criadas.
Quando utilizar o produto pela primeira vez, instale o controlador de impressão adequado e o software de edição fornecidos.
Para informações sobre como instalar e utilizar o software: Label Editor Guia do utilizador




5. Imprimir etiquetas

Label Editor Guia do utilizador

Arredondar os cantos

É possível arredondar os cantos das etiquetas impressas se as inserir no aparador. Não só as etiquetas aparadas ficam com melhor aspecto, como também os cantos arredondados ajudam a evitar que os cantos das etiquetas comecem a descolar.

1. Alinhe uma etiqueta com o guia da placa do aparador e, em seguida, insira totalmente a etiqueta.



Quando pretender aparar uma etiqueta tipo "Cortar a meio", dobre-a pela linha de corte e, em seguida, insira-a na ranhura de entrada do aparador com a dobra voltada para o produto.



Quando pretender aparar uma etiqueta tipo "Cortar a meio", dobre-a pela linha de corte e, em seguida, insira-a na ranhura de entrada do aparador com a dobra voltada para o produto.

MEMORANDO
Para desligar o produto, basta desligar o transformador de CA.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

MEMORANDO
Se nenhuma das soluções apresentadas anteriormente resolveu o problema ou se o sintoma for diferente dos apresentados, contacte o centro de assistência a clientes da EPSON.

2. Depois de ouvir alguns sons de corte, retire a etiqueta. Certifique-se de que os cantos estão devidamente arredondados.

Se não estiverem, volte a efectuar todas as operações anteriores.

3. Vire a etiqueta para o outro lado e alinhe-a com o guia do aparador para aparar a outra extremidade. Em seguida, insira a etiqueta e apare-a.


1. O aparador não funciona enquanto estiver a imprimir etiquetas ou se a tampa do compartimento estiver aberta.
2. Certifique-se de que insere totalmente a etiqueta. Além disso, insira-a a direito ao longo do guia do aparador. Se não o fizer, a etiqueta poderá não ser correctamente aparada.
3. Certifique-se de que os sons de corte terminaram antes de retirar a etiqueta. Se retirar a etiqueta enquanto estiver a ser aparada, esta poderá não ficar correctamente aparada. Se isso acontecer, volte a efectuar todas as operações anteriores.
4. Não mova a etiqueta quando estiver inserida no aparador. Se a mover, ficará desalinhada e poderá não ser arredondada correctamente.
5. Não é possível aparar etiquetas de 6 mm de largura.
6. Na altura da aquisição, poderá encontrar algumas aparas de papel na caixa do aparador. Esta situação deve-se ao teste de corte que é efectuado durante o processo de fabrico.

6. Colar etiquetas

1. Descole o papel de suporte.
2. Cole a etiqueta e fricção-a firmemente.

Desligue o produto depois de o utilizar

1. Desligue o cabo USB. Desligue-o do produto e do computador.
2. Desligue o transformador de CA. Desligue-o da tomada eléctrica e do conector de alimentação do produto.



MEMORANDO
Para desligar o produto, basta desligar o transformador de CA.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

Se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo
Retire o cartucho de fita e desligue o transformador de CA e o cabo USB do produto se pretender não utilizar o produto durante um longo período de tempo. Mantenha o produto, o transformador de CA, o cabo USB e os cartuchos de fita num local fresco e escuro, afastado de luz solar directa, temperatura ou humidade elevadas, itens magnetizados, vibração ou pó.

MEMORANDO
Se nenhuma das soluções apresentadas anteriormente resolveu o problema ou se o sintoma for diferente dos apresentados, contacte o centro de assistência a clientes da EPSON.