

● Label Editor kullanımına hazırlık

Çalışma ortamı

Label Editor'ü yüklemeden önce, bilgisayarınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun.

İşletim Sistemi	Windows 10 (32bit/64bit), Windows 8.1/8 (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit)
Label Editor tarafından kullanılan sabit disk alanı	Yaklaşık 300MB
Ekran	XGA (1024 x 768), Yüksek Renk veya üzeri
Arabirim	USB, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX*, kablosuz LAN ağı*, Bluetooth*

*Sadece ağ ve Bluetooth arabirimlerini destekleyen yazıcılar için.

⚠ Dikkat

Label Editor, Windows'un sonraki bir sürümüne yükseltilmiş olan bilgisayarlarda normal biçimde çalışmayabilir. Label Editor, bilgisayarınızı kullandığınız ortama bağlı olarak da normal biçimde çalışmayabilir.

Label Editor ve yazıcı sürücüsünü yükleme

Bu bölümde, bu yazıcıyı bir USB kablo ile bilgisayara bağlarken kullanılacak kurulum yöntemi açıklanmaktadır.


Yazıcınızın modeli ağ bağlantısını destekliyorsa ve bir ağ üzerinden bilgisayarınıza bağlamak istiyorsanız, ürünle birlikte gönderilen kılavuza veya "Ağ Yapılandırma Kılavuzu"na bakın.

⚠ DİKKAT

Kurulum penceresinde size yapmanız söyleninceye kadar bu ürünü bilgisayarınıza bağlamayın.

Bu ürünü bilgisayarınıza bağlama yöntemine ilişkin bilgi için

📖 Bu ürünün kullanma kılavuzu



⚠ Dikkat

- Label Editor'ü yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı olarak yüklediğinizden emin olun
- Label Editor'ü yüklemeden önce, bilgisayarınızda çalışmakta olan diğer tüm uygulamaları kapatın.
- Label Editor ve yazıcı sürücüsünün en son sürümünü yüklediğinizden emin olun. Bu ikisinden biri daha eskiyse etiket yazdırma kullanılamaz.
- İki veya daha fazla ürün tek bilgisayara bağlanırken Her ürün için ayrı bir yazıcı sürücüsü gereklidir. İkinci veya sonraki ürünler için yazıcı sürücüsünün yüklenmesi, ikinci (veya sonraki) ürün bilgisayara ilk takıldığında başlatılır. Ekrandaki yönergelere uygun olarak yükleme yapın. Yeni yüklenen yazıcı sürücülerini, yazıcı sürücüsünün kopyaları olarak adlandırılır.

❶ Bilgisayarınızı açın ve Windows'u başlatın.

Çalışan herhangi bir uygulama varsa kapatın. Anti-virüs veya benzeri bir uygulama varsa onu da kapatın.

❷ SetUp.exe dosyasını çift tıklayın.

Bir kurulum programı başlatılır.
[Türkçe] seçeneğini seçin ve [İleri] düğmesini tıklayın.

❸ Kurulum ekranı açıldığında, içeriğin doğru olduğunu onaylayın ve seçiminizi tıklayın.

Label Editor ve yazıcı sürücüsü yükleniyorken

[Uygulama ve sürücüyü yükle]: Bu öğeyi tıklayın.

Sadece yazıcı sürücüsü yükleniyorken


[Sadece sürücüyü yükle]: Bu öğeyi tıklayın.

Yazılım lisans anlaşması onay penceresi açıldığında, içeriği kontrol edin ve [Katılıyorum] seçeneğini tıklayın.


👉 Adım 8'e

NOT

- Aşağıdaki mesaj çıkarsa, uygulamanın eski bir sürümü yüklü demektir. Yeni sürümü yüklemeden önce eskisini kaldırdığınızdan emin olun.



- Aşağıdaki ekran çıkarsa, uygulama ya da sürücü zaten yüklü demektir. Öğe eklemek veya değiştirmek için, [Değiştir] seçeneğini tıklayın.



- 4 Lisans anlaşması iletişim kutusu açıldığında, içeriği kontrol edin ve [Katılıyorum] seçeneğini tıklayın.
Kurulumu durdurmak için: [Katılmıyorum] seçeneğini tıklayın.
- 5 Hedef seçimi iletişim kutusu açıldığında, hedef klasörü kontrol edin ve [İleri]'yi tıklayın.
Kurulum başlar.
Hedef klasörü değiştirmek için: [Gözet...]'ı tıklayın.
- 6 Yüklenecek uygulamanın seçileceği ekranda, [Label Editor]'ün işaretli olduğunu kontrol edin ve [İleri]'yi tıklayın.
- 7 Tamamlanma mesajı çıktığında, kurulum tamamlanmış demektir. [Son]'u tıklayın.
Bir masaüstü kısayolu oluşturmak için, onay kutusunu açık konuma getirin.

Daha sonra yazıcı sürücüsünü yükleyin.

- 8 Kullanılacak yazıcıyı kontrol edin, ardından [İleri]'yi tıklayın.


NOT

• Ağ destekli yazıcılar için

Adım 8'den sonra bu ekran görüntülenir.

[USB bağlantısı] seçeneğini, sonra da [İleri] seçeneğini tıklayın.

Ağ bağlantısıyla ilgili talimatlar için, bkz. "Ağ Yapılandırma Kılavuzu".




• Bluetooth destekli yazıcılar için

Yazıcınızda hem USB hem de Bluetooth bağlantı desteği varsa Adım 8'den sonra bu ekran görüntülenir.

[USB bağlantısı] seçeneğini, sonra da [İleri] seçeneğini tıklayın.

Bluetooth aracılığıyla bağlanmak için, [Bluetooth® bağlantısı] seçeneğini tıklayın, sonra ekrandaki talimatları izleyin.

Yazıcınızda sadece Bluetooth desteği varsa Adım 8'den sonra ekrandaki talimatları izlemeniz yeterlidir.



- 9 Ekranda verilen talimatları izleyerek ürünü bilgisayara bağlayın.

Ürünü bilgisayarınıza bağlama yöntemine ilişkin bilgi için Bu ürünün kullanma kılavuzu

- 10 Tamamlanma mesajı çıktığında, kurulum tamamlanmış demektir. [Son]'u tıklayın.

Label Editor ve/veya yazıcı sürücüsünü kaldırma

⚠ Dikkat

- Yazıcı sürücüsünü kaldırırken, ürünün bilgisayar ile bağlantısını kesin.
- Label Editor'ü ve/veya yazıcı sürücüsünü kaldırmadan önce, bilgisayarınızda çalışmakta olan diğer tüm uygulamaları kapatın.

❶ **SetUp.exe dosyasını çift tıklatın.**

❷ **Kurulum dilini seçin ve [İleri]'yi tıklatın.**

❸ **Kurulum programı başladığında, [Kaldır] seçeneğini tıklatın.**

❹ **[Evet] düğmesini tıklatın.**

Kaldırma işlemi başlar.

Kaldırmayı durdurmak için: [Hayır] düğmesini tıklatın.

Sadece yazıcı sürücüsü kaldırılacaksa

[Hayır]: Bu öğeyi tıklatın.

📄 Adım 6'ya

❺ **Tamamlanma mesajı çıktığında, kaldırma tamamlanmış demektir. [Son]'u tıklatın.**

Uygulamanın kaldırılması tamamlanmıştır.

Daha sonra yazıcı sürücüsünü kaldırın.

❻ **[Evet] düğmesini tıklatın.**

❼ **Yazıcıyı doğrulayın ve [Kaldır] düğmesini tıklatın.**

❽ **Tamamlanma mesajı çıktığında, kaldırma tamamlanmış demektir. [Evet] düğmesini tıklatın.**

Bilgisayar yeniden başlatılır.

⚠ Dikkat

Yazıcı sürücüsü kaldırıldıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatın.

NOT

Label Editor ve yazıcı sürücüsünü aşağıdaki gibi de kaldırabilirsiniz.

"Denetim Masası" - "Programlar ve Özellikleri" öğesini seçin ve Label Editor ve/veya sürücüyü kaldırın.