

Multimedia Projector

РЪКОВОДСТВО за работа с EasyMP Multi PC Projection



За EasyMP Multi PC Projection

Стилове при среща, предложени от EasyMP Multi PC Projection	5
Провеждане на срещи чрез използване на множество изображения	5
Провеждане на отдалечени срещи по мрежата	5
Инсталиране на софтуера	6
Изисквания за софтуера	6
Инсталиране	6

Обобщение на работата

Работни процедури	9
--------------------------	----------

Подготовка преди започване на среща

Подготовка за свързване	14
Подготовка на проектора	14
Подготовка на компютъра	14
Свързване към проекторите	15
Стартиране на EasyMP Multi PC Projection	15
Работа с екрана за търсене	16
Търсене на и свързване към проектори	17
Автоматично търсене	17
Ръчно търсене	18
Търсене на Профил	18
Свързване на множество проектори (формирание на огледално изображение)	19
Свързване на проектори в друга мрежа	20

Операции по време на среща

Прожектиране на екрани	22
Използване на контролния екран на прожекция	22
Промяна на броя на прожектираните екрани	23
Смяна на презентатор	23
Извеждане на аудио към проектора	24
Край на срещата	25

Провеждане на чести срещи с лекота

Записване на информация за проектор	27
Създаване на пряк път	27
Регистриране на профил	27
Споделяне на профил	28
Експортиране на профила, който искате да споделите	28
Импортиране на споделен профил	28

Отстраняване на неизправности

Ограничения	31
Поддържана разделителна способност	31
Цвят на дисплея	31
Брой връзки	31
Други ограничения	31
Когато използвате Windows Vista/Windows 7	32
Ограничения при прожектиране от Windows Photo Gallery или Windows Live Photo Gallery	32
Ограничения в Windows Aero	32
Други ограничения	32
Решаване на проблеми	33
Не можете да се свържете с проектора, който искате да използвате.	33
Не можете да свържете проектора и компютъра чрез безжична LAN мрежа.	33

Не можете да свържете проектора и компютъра чрез кабелна LAN мрежа.	33
Не можете да свържете проектора и компютъра през мрежа.	34
Проекторът не може да бъде избран.	35
Екранът не се прожектира.	35
Не се показват изображение и звук от филма, изображението се показва бавно, или видеото или звукът спират при прожектиране с EasyMP Multi PC Projection.	35
Показалецът на мишката трепти.	36
Няма звук от проектора, когато се свързва с EasyMP Multi PC Projection.	36
Когато се осъществява връзка чрез EasyMP Multi PC Projection, PowerPoint слайдшоу не може да се стартира.	36
Когато е осъществена връзка чрез EasyMP Multi PC Projection, при работа с приложение Office екранът няма да се опреснява.	37
Списък със съобщения за грешка	38
Съобщения за грешка при стартиране на EasyMP Multi PC Projection	38
Съобщения за грешка при търсене и избиране на проектори	39
Съобщения за грешка при прожектиране	39
Съобщение за грешка при работа с профил	40

Приложение

Задаване на опции	42
Раздел Потребителски настройки	43
Раздел Общи настройки	43
Раздел Настройка на работата	44
Раздел Извеждане на звук	45
Деинсталиране на софтуера	46
Деинсталиране	46
Общи бележки	47
За обозначения	47
Относно снимките на екрана	47
Общо уведомление	47
Индекс	49



3a EasyMP Multi PC Projection


Тази глава въвежда стиловете при среща, които можете да използвате с EasyMP Multi PC Projection, и обяснява как да инсталирате софтуера.

Чрез използване на EasyMP Multi PC Projection, можете да използвате проекторите, за да провеждате интерактивни срещи.

Можете да свържете до 32 компютъра към един проектор чрез мрежа. След това можете да изберете до четири от тези свързани компютъра и да проектирате техните екрани.

Провеждане на срещи чрез използване на множество изображения

☛ "Проектиране на екрани" [стр.22](#)



Сравняване на данни с помощта на до четири екрана

Можете да сравнявате и анализирате данни чрез едновременно проектиране на екрани от няколко компютъра, свързани в мрежата.

Плавна смяна на презентации чрез плъзгане и пускане


При връзка към същия проектор, всеки може да променя проектирания екран чрез просто плъзгане и пускане на една от иконите на свързан потребител в зоната за проектиране. Осъществяването на тези промени позволява презентаторите ясно да изразят своите становища заедно с изображенията.

Споделяне на бележки в презентация

Можете да проектирате презентацията върху част от екрана и вашите бележки върху друга част на екрана, което позволява на участниците в срещата напълно да разберат съдържанието.

Провеждане на отдалечени срещи по мрежата

☛ "Свързване на проектори в друга мрежа" [стр.20](#)



Проектиране на същия екран на различни места

Проектори на отдалечени места, свързани към мрежата, могат да проектират едно и също изображение. Един и същ екран може да се проектира от максимум четири проектора.

Ще намерите EasyMP Multi PC Projection в CD-ROM носителя EPSON Projector Software. Инсталирайте софтуера на компютъра, който използвате.

Изисквания за софтуера

EasyMP Multi PC Projection работи на компютри, които отговарят на следните изисквания.

За Windows

ОС	Windows XP*	Professional 32-bit Home Edition 32-bit Tablet PC Edition 32-bit
	Windows Vista	Ultimate 32-bit Enterprise 32-bit Business 32-bit Home Premium 32-bit Home Basic 32-bit
	Windows 7	Ultimate 32/64-bit Enterprise 32/64-bit Professional 32/64-bit Home Premium 32/64-bit Home Basic 32-bit Starter 32-bit
Процесор	Mobile Pentium III 1.2 GHz или по-бърз Препоръчан: Pentium M 1.6 GHz или по-бърз	
Обем на паметта	256 MB или повече Препоръчително: 512 MB или повече	
Място на твърдия диск	20 MB или повече	

Дисплей	Резолюция, по-висока от XGA (1024x768) или по-ниска от WUXGA (1920x1200) Цвят на дисплея: 16-bit цвят (цвят на дисплея приблиз. 32 000 цвята) или повече
---------	---

* С изключение на Windows XP без инсталирани сервизни пакети и Windows XP Service Pack 1.

За Mac OS X

ОС	Mac OS X 10.4.x 32-bit Mac OS X 10.5.1 или по-нова версия* 32-bit Mac OS X 10.6.x 32/64-bit Mac OS X 10.7.x 32/64-bit
Процесор	PowerPC G3 900 MHz или по-бърз Препоръчан: CoreDuo 1.83 GHz или по-бърз
Обем на паметта	256 MB или повече Препоръчително: 512 MB или повече
Място на твърдия диск	20 MB или повече
Дисплей	Резолюция, по-висока от XGA (1024x768) или по-ниска от WUXGA (1920x1200) Цвят на дисплея: 16-bit цвят (цвят на дисплея приблиз. 32 000 цвята)

* Работата не е гарантирана за Mac OS X 10.5.0, тъй като настройките на защитната стена не са зададени правилно, когато версията е актуализирана.

Инсталиране

Преди инсталацията задължително проверете следните неща.

- Преди започване на инсталирането затворете всички работещи приложения.
- Когато избраният за инсталацията език е различен от този на използваната ОС, екраните може да не се виждат добре.

За Windows



Трябва да имате права на администратор, за да инсталирате EasyMP Multi PC Projection.



Можете да свалите последната версия на EasyMP Multi PC Projection от следния уебсайт.

<http://www.epson.com/>

- 1 Включете компютъра си.
- 2 Поставете CD-ROM носителя EPSON Projector Software във вашия компютър.
- 3 Инсталирането започва автоматично.



Ако инсталаторът не стартира автоматично, отворете CD-ROM устройството от **Моят компютър** (или **Компютър**) и щракнете двукратно върху **InstallNavi**.

- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате.

За Mac OS X

- 1 Включете компютъра си.
- 2 Поставете CD-ROM носителя EPSON Projector Software във вашия компютър.
- 3 Щракнете два пъти върху иконата **Install Navi** в прозореца EPSON.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате.




Обобщение на работата

Тази глава обяснява основните процедури за използване на EasyMP Multi PC Projection при среща.

1 Инсталирайте EasyMP Multi PC Projection.

 [стр.6](#)



Следвайте инструкциите на екрана, за да инсталирате.

2 Стартирайте EasyMP Multi PC Projection.

 [стр.15](#)

За Windows

**Старт - Програма (или Всички програми) - EPSON Projector - EasyMP Multi PC Projection
- EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx**

За Mac OS X


Приложения - EasyMP Multi PC Projection - EasyMP Multi PC Projection

3 Свържете се към проекторите.

☛ [стр.17](#)

Изберете **Автоматично търсене**, за да потърсите проекторите.

Изберете проекторите, към които желаете да се свържете, след това щракнете върху **Включване**.




- Можете да търсите проектори с помощта на три различни метода; **Автоматично търсене**, **Ръчно търсене** и **Профил**. Вижте следното за повече информация на всеки метод на търсене.
☛ "Работа с екрана за търсене" [стр.16](#)
- След като сте създали пряк път към проекторите, които сте търсили, можете да стартирате EasyMP Multi PC Projection чрез двукратно щракване върху прекия път.
При стартиране на прекия път, проекторите, записани във файла с пряк път, биват автоматично търсени.
☛ "Създаване на пряк път" [стр.27](#)



4 Проектирайте екрани.

стр.22

На контролния екран за проектиране, зоната за проекция е разделена на четири панела. Можете да промените броя на наличните панели, както и кои компютърни екрани да се проектират.



Екранът на компютъра за потребителя, който трябва първи да се свърже, се проектира в горния ляв панел. Потребителите, които се свързват по-късно, могат да проектират чрез плъзгане и пускане на икони на потребителя в наличните (бели) панели.


<p>1 Промяна на броя на проектираните екрани</p> <p> : Проектира един екран на цял екран.</p> <p> : Разделя екрана за проекция на две.</p> <p> : Разделя екрана за проекция на четири.</p>	<p>3 Проектиране на екрана на компютър</p>  <p>Плъзнете и пуснете иконата на потребителя в бял панел. Вашата икона винаги се показва отляво. Можете да проектирате своя екран, както и екраните за други участници.</p>
<p>2 Работа със статуса на вашия екран</p> <p> : Проектира екрана на компютъра така, както е.</p> <p> : Спира проектирането.</p> <p> : Поставя текущо показвания екран на компютъра в пауза.</p> <p>Проектираният екран не се променя дори ако направите промени на екрана на компютъра.</p>	<p>4 Промяна на положението на проектиране</p>  <p>Плъзнете и пуснете иконата на потребителя, за да промените положението на проектиране.</p>

5 Край на срещата.

📖 [стр.25](#)

Изберете **Напусни** или **Край на сесия** от меню **Инструмент**, за да спрете прожектирането.

Когато изберете **Напусни** или **Край на сесия**, ще се върнете към екрана за търсене.



Напусни

Връзката между вашия компютър и проекторите е прекъсната.

Край на сесия

Връзката между всички компютри и проектори, участващи в сесията, е прекъсната.



Подготовка преди започване на среща

Тази глава обяснява настройките, които трябва да направите, преди започване на срещата.

Подготовка на проектора

Следвайте стъпките по-долу, за да поставите проектора в състояние на готовност за свързване. При свързване чрез кабелна LAN мрежа, проверете дали проекторът е свързан към мрежата чрез стандартно достъпен мрежов кабел. При свързване чрез безжична LAN мрежа, инсталирайте модула за безжична LAN мрежа в проектора.

1 Включете проектора.


2 Задайте мрежовите настройки на проектора.

При свързване на компютъра към проектора чрез безжична LAN мрежа, свържете чрез режим на свързване Разширен. Не можете да се свържете чрез режим Бърз.

Вижте следното ръководство за повече информация за мрежовите настройки.

☞ [Потребителско ръководство](#)

3 Сменете входния източник на проектора на **LAN**.
Появява се екранът за готовност на LAN.



Подготовка на компютъра

Следвайте стъпките по-долу, за да свържете компютъра към проекторите и да започнете прожекция.

1 Инсталирайте EasyMP Multi PC Projection на компютъра.

☞ "Инсталиране на софтуера" [стр.6](#)

2 Задайте мрежовите настройки на компютъра и свържете компютъра към мрежата.

☞ Документация на компютъра



Когато компютърът, който използвате, вече е свързан към мрежата, не е необходимо да задавате настройки за мрежа на компютъра.

3 Стартирайте EasyMP Multi PC Projection.

☞ "Стартиране на EasyMP Multi PC Projection" [стр.15](#)

Този раздел обяснява как да търсите и да се свържете към проекторите в мрежата.

Стартиране на EasyMP Multi PC Projection

Стартирайте EasyMP Multi PC Projection по един от следните методи.

За Windows

- 1 Щракнете върху **Старт - Програма** (или **Всички програми**).
- 2 Изберете **EPSON Projector** и след това **EasyMP Multi PC Projection**.
- 3 Щракнете върху **EasyMP Multi PC Projection Ver x.xx**.
EasyMP Multi PC Projection стартира и се отваря екранът за търсене.

За Mac OS X

- 1 Отворете папка **Приложения** и след това щракнете двукратно върху папка **EasyMP Multi PC Projection**.
- 2 Щракнете двукратно върху **EasyMP Multi PC Projection**.
EasyMP Multi PC Projection стартира и се отваря екранът за търсене.

При стартиране от пряк път


Когато създадете пряк път, щракнете двукратно върху файла с пряк път (.pme), за да стартирате EasyMP Multi PC Projection.

Вижте следното за повече информация относно създаването на пряк път.



☞ "Създаване на пряк път" [стр.27](#)






Работа с екрана за търсене

Когато стартирате EasyMP Multi PC Projection, се показва следният екран за търсене.



1	Автоматично търсене Търси проектори в мрежата, към която е свързан компютърът. ☛ "Автоматично търсене" стр.17
2	Ръчно търсене Търси проектори в мрежата чрез определяне на IP адрес или име на проектора. ☛ "Ръчно търсене" стр.18
3	Профил Търси проектори в мрежата с помощта на предварително запазена информация за проектора. ☛ "Търсене на Профил" стр.18

4	Списък Профил Показва регистрираните профили (информация за проектора). Когато щракнете двукратно върху профила, проекторите, регистрирани в профила, биват търсени в мрежата. ☛ "Търсене на Профил" стр.18	
5	Задаване на опции Показва екрана Задаване на опции. ☛ "Задаване на опции" стр.42	
6	Включване Свързва към избраните проектори.	
7	Списък на свързаните проектори Показва информация на проекторите, избрани от Списък на проектори. Дори ако методът на търсене се промени, съдържанието на Списък на свързаните проектори не се променя.	
8	Регистър Регистрира проекторите от Списък на свързаните проектори към профил. ☛ "Регистриране на профил" стр.27	
9	Изчисти списъка Изчиства информацията, показана в Списък на проектори и Списък на свързаните проектори.	
10	Списък на проектори Показва списък на проекторите, открити в мрежата. След това можете да изберете проекторите, които да свържете. Резултатите от търсенето за всеки режим на търсене (Автоматично търсене , Ръчно търсене и Профил) се показва в отделни списъци. Статусът на всеки проектор е обозначен с икона.	
		Режим готов. Наличен. Можете да се свържете към проектора.
		Зает. Наличен. Въпреки че други компютри са свързани към проектора, вие също можете да се свържете в същото време.


	Формиране на огледално изображение...	Наличен. Можете да се свържете към група от няколко проектора, прожектиращи едно и също изображение (формиране на огледално изображение). ☛ "Свързване на множество проектори (формиране на огледално изображение)" стр.19
	Използва се от друго приложение в момента	Не се предлага. Проекторът се показва на конфигурационния екран на мрежата или проекторът се използва от друг софтуер за проектор.
	Търсене	Не се предлага. Вече е използвано Ръчно търсене или търсене Профил за търсене на проектора.
	Не е намерено.	Не се предлага. Посоченият проектор не може да бъде намерен с помощта на Ръчно търсене или търсене Профил.
	Неподдържа ни проектори	Не се предлага. Проекторът не е съвместим с EasyMP Multi PC Projection.
11	Опресни Актуализира информацията в Списък на проектори.	
12	Поле за ръчно търсене Когато използвате Ръчно търсене, въведете IP адреса или името на проектора. Щракнете върху бутона Търсене за търсене на определен проектор.	

Търсене на и свързване към проектори

Можете да търсите проектори в мрежата, като използвате един от следните методи.

Автоматично търсене

- 1 Стартирайте EasyMP Multi PC Projection.
☛ "Стартиране на EasyMP Multi PC Projection" [стр.15](#)
- 2 Щракнете върху **Автоматично търсене**.



EasyMP Multi PC Projection търси за проектори в мрежата. Когато щракнете върху **Опресни**, се показва актуална информация.

- 3 Изберете проекторите, към които желаете да се свържете, от показвания списък, след това щракнете върху **Включване**.
Показва се екранът за управление на прожектирането.
☛ "Използване на контролния екран на прожекция" [стр.22](#)




Когато е зададена парола за проектора, при свързване към проектора се показва екранът за въвеждане на парола. Въведете паролата и след това щракнете върху **ОК**.

Паролата на проектора се показва на екрана за готовност на LAN. Ако даден потребител вече е свързан, проверете паролата със свързания потребител.

Ръчно търсене

- 1 Стартирайте EasyMP Multi PC Projection.
☛ "Стартиране на EasyMP Multi PC Projection" [стр.15](#)
- 2 Щракнете върху **Ръчно търсене**.
- 3 Въведете IP адреса или името на проектора, към който желаете да се свържете, и щракнете върху **Търсене**.



EasyMP Multi PC Projection търси посочения проектор в мрежата.

- 4 Изберете проекторите, с които желаете да се свържете, от показания списък, след това щракнете върху **Включване**.
Показва се екранът за управление на прожектирането.

☛ "Използване на контролния екран на прожекция" [стр.22](#)




Когато е зададена парола за проектора, при свързване към проектора се показва екранът за въвеждане на парола. Въведете паролата и след това щракнете върху **ОК**.

Паролата на проектора се показва в екрана за готовност на LAN. Ако даден потребител вече е свързан, проверете паролата със свързания потребител.

Търсене на Профил

- 1 Стартирайте EasyMP Multi PC Projection.
☛ "Стартиране на EasyMP Multi PC Projection" [стр.15](#)
- 2 Щракнете върху **Профил**.
- 3 От списъка **Профил**, щракнете двукратно върху папката или иконата на проектора за профила, който искате да използвате.



EasyMP Multi PC Projection търси посочения проектор в мрежата.

4 Изберете проекторите, с които желаете да се свържете, от показания списък, след това щракнете върху **Включване**.

Показва се екранът за управление на прожектирането.

☛ "Използване на контролния екран на прожекция" [стр.22](#)



Когато е зададена парола за проектора, при свързване към проектора се показва екранът за въвеждане на парола. Въведете паролата и след това щракнете върху **ОК**.


Паролата на проектора се показва в екрана за готовност на LAN. Ако даден потребител вече е свързан, проверете паролата със свързания потребител.

Свързване на множество проектори (формиране на огледално изображение)

Процесът на свързване на множество проектори и прожектиране на едно и също изображение е известно като „Формиране на огледално изображение“. Можете да извършвате това с до четири проектора.



Не можете да формирате огледално изображение с проектори, които не са съвместими с EasyMP Multi PC Projection.



1 Стартирайте EasyMP Multi PC Projection и потърсете проекторите.

☛ "Търсене на и свързване към проектори" [стр.17](#)

- 2** Изберете четирите проектора, с които желаете да се свържете, от показания списък и след това щракнете върху **Включване**.

Показва се екранът за управление на прожектирането.



- При формиране на групово огледално изображение с проектори
Ако изберете един проектор от група, всички проектори в тази група са избрани.
Когато избирате проектор в група за огледално изображение, можете да избирате проектори само в тази група.
- Когато други участници вече са свързани към проектора
Можете да изберете само комбинацията от проектори като тази на потребителя, свързал се преди вас. Не можете да се свържете с проектори, които не са включени в комбинацията.

Свързване на проектори в друга мрежа

Чрез свързване на проекторите към компютър, можете да прожектирате екрана на компютъра на отдалечени места (в различни подмрежи).

При Автоматично търсене не се търсят проектори от различни подмрежи, тъй като търсенето се осъществява само в същата подмрежа.

Можете да се свържете към проектори в различна подмрежа чрез един от следните методи.

- Посочете или IP адрес, или име на проектор, и проведете търсене.
☛ "Ръчно търсене" [стр.18](#)
- Провеждане на търсене, базирано на профил.
☛ "Търсене на Профил" [стр.18](#)




Операции по време на среща




Тази глава обяснява как да контролирате прожектирания екран по време на среща.










Използване на контролния екран на проекция

Когато се свържете с проектори, се показва следният екран.



Вижте таблицата по-долу за повече подробности относно функцията на всеки елемент.

1	Бутони за смяна на проекция Променя броя на панелите за прожектиране на екраните на компютър. ☛ "Промяна на броя на прожектираните екрани" стр.23
	Прожектира екрана от един компютър на цял екран без разделяне на прожектирания екран.
	Прожектира екраните от до два компютъра едновременно чрез разделяне на прожектирания екран на две.
	Прожектира екраните от до четири компютъра едновременно чрез разделяне на прожектирания екран на четири.

2	Бутони за контрол на екрана Контролира изображението, прожектирано от екрана на вашия компютър. <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1272 308 1361 371">  </td><td data-bbox="1361 308 2089 371"> Прожектира екрана на компютъра така, както е. </td></tr> <tr> <td data-bbox="1272 371 1361 467">  </td><td data-bbox="1361 371 2089 467"> Спира прожектирането. Прожектира черен екран, докато прожектирането е спряно. </td></tr> <tr> <td data-bbox="1272 467 1361 563">  </td><td data-bbox="1361 467 2089 563"> Поставя текущо показвания екран на компютъра на пауза. Прожектираният екран не се променя дори ако направите промени на екрана на компютъра. </td></tr> </table>		Прожектира екрана на компютъра така, както е.		Спира прожектирането. Прожектира черен екран, докато прожектирането е спряно.		Поставя текущо показвания екран на компютъра на пауза. Прожектираният екран не се променя дори ако направите промени на екрана на компютъра.
	Прожектира екрана на компютъра така, както е.						
	Спира прожектирането. Прожектира черен екран, докато прожектирането е спряно.						
	Поставя текущо показвания екран на компютъра на пауза. Прожектираният екран не се променя дори ако направите промени на екрана на компютъра.						
3	Област на потребителя Показва потребителските имена за компютрите, свързани към проекторите. Вашият компютър винаги се показва отляво в зоната на потребителя. Можете да свържете до 32 компютъра към проектора. Когато влачите и пускате иконата на даден потребител до зоната за прожектиране, се прожектира компютърният екран. Фонът за икони на потребителя, които в момента се прожектират, е бял. Настройката по подразбиране за потребителско име е името на компютъра. Можете да промените потребителското име в Задаване на опции. ☛ "Раздел Потребителски настройки" стр.43						
4	Област за прожектиране Когато цветът на фона за панела е бял, прожектира се екранът на компютъра за иконата на потребителя в този панел. Ако няма икона на потребител в белия панел, се прожектира черен екран. Чрез плъзгане и пускане на иконата на потребителя, вие можете да промените екрана, който се прожектира, и положението, при което се прожектира екранът на компютъра. ☛ "Смяна на презентатор" стр.23						
5	Целева рамка Преместете целевата рамка, като щракнете върху един от панелите в зоната на прожектиране. Можете да прожектирате екрана на компютъра на мястото, на което е поставена целевата рамка, когато щракнете върху един от бутоните за промяна на проекцията.						



Когато щракнете върху името на проектора до Име на свързан проектор, се показва Отдалечена уеб функция. В Отдалечена уеб функция можете да управлявате работата на проектора на екрана на вашия компютър по същия начин, както с помощта на дистанционно управление.

Вижте следното ръководство за повече информация за Отдалечена уеб функция.

 [Потребителско ръководство](#)



Можете също да промените броя на разделенията на екрана чрез щракване с десния бутон в зоната на прожектиране. Щракнете с десния бутон върху иконата и след това изберете броя на деленията.

Промяна на броя на прожектираните екрани

Можете да разделите прожектираното изображение в до максимум четири зони. Чрез промяна на броя на зоните, можете да прожектирате екрани от няколко компютъра едновременно или да прожектирате екрана един компютър на цял екран.

1 Изберете иконата на потребителя в зоната за прожектиране. Преместете целевата рамка.

2 Щракнете върху ,  или , за да промените броя на разделенията на екрана.



Избраният екран се прожектира на цял екран.



Прожектираният екран е разделен на две и се прожектират избраният екран и следващият екран.




Прожектираният екран е разделен на четири и се прожектират компютърни екрани във всички четири панела в зоната за прожектиране.

Смяна на презентатор

При смяна на прожекционния екран

Плъзнете и пуснете икона в зоната на потребителя в панела, в който искате да прожектирате.




За да завърши прожектирането, плъзнете и пуснете иконата от зоната за прожектиране към зоната на потребителя.





Чрез щракване с десния бутон върху икона в зоната на потребителя, можете да настроите позицията на прожектиране.

При смяна на позицията на прожектиране

В зоната за прожектиране, плъзнете и пуснете икона, която искате да преместите, до желаната позиция.



Когато е избрано  или , можете да промените екрана на компютъра, който се прожектира, чрез смяна на иконата, която се прожектира, (иконата в белия панел) с икона, която не се прожектира (иконата в черния панел).


Извеждане на аудио към проектора

Можете да извеждате аудио от компютъра на проектора, когато един компютър е свързан към един проектор и се прожектира на цял екран.

Когато искате да прекратите сесията, използвайте един от следните методи, за да прекъснете връзката към проекторите.

Когато само вие се изключвате

Щракнете с десния бутон върху иконата в зоната на потребителя и след това изберете **Напусни**.



Можете да изключите и чрез избиране на **Напусни** от меню **Инструмент**.

При прекратяване на сесията

Изберете **Край на сесия** от меню **Инструмент**. Всички компютри и проектори, участващи в сесията, се прекъсват.



Провеждане на чести срещи с лекота

Тази глава обяснява как да запишете и организирате информация за проектор, използвана по време на среща, което ви позволява да провеждате последващите срещи с лекота.

Чрез записване на информация за проектор, използван по време на първата среща, можете да участвате безпроблемно в следващите срещи, когато те се провеждат в същата среда.

Можете да запишете информацията за проектора чрез създаване на пряк път или чрез регистриране на информацията в профил.

Създаване на пряк път

При създаване на пряк път, информация за избраните проектори се записва във файл за пряк път. Когато стартирате EasyMP Multi PC Projection от прекия път, EasyMP Multi PC Projection автоматично търси проекторите, записани във файла за пряк път.

При провеждане на редовни срещи в същата среда, създаването на пряк път ви позволява да започвате срещите плавно.

Можете да използвате един от следните методи, за да създадете пряк път:

- Щракнете с десния бутон върху проектора за записване от **Профил** или **Списък на проектори** и след това изберете **Създайте пряк път**.
- Изберете проектора за записване от **Профил** или **Списък на проектори** и след това го влачете и пуснете на мястото, където искате да създадете прекия път.



Създаване на пряк път на папка записва информация за проекторите, съдържащи се в папката.

Можете да търсите няколко проектора едновременно, когато стартирате програмата.


Регистриране на профил

Можете да запишете информация за проекторите, които сте търсили, в профил. При следващо свързване към същите проектори, можете лесно да ги търсите.

Можете да регистрирате профил, като използвате един от следните методи.

- 1 При регистриране на проектори от Списък на свързаните проектори

Ако искате да регистрирате проектори, показани в Списък на свързаните проектори в Профил, щракнете върху **Регистър**.



Само при регистриране на специфичен проектор


Ако искате да регистрирате един конкретен проектор в профил, щракнете с десния бутон на мишката върху проектора, който

искате да регистрирате от списъка с проектори, и след това изберете **Добавете елемент към профил**.

При регистриране на всички проектори, намерени при търсене

Щракнете с десния бутон върху един от проекторите в списъка и след това изберете **Добавете всички към профил**. Можете да регистрирате всички проектори, показани в списъка с проектори.

- 2 Въведете името на проектора и изберете или създайте папка, в която искате да съхраните профила, след това щракнете върху **ОК**.



- За да регистрирате проектор, можете да влачите и пуснете проектора, който искате да регистрирате от списъка с проектори, в папката **Профил**.
- Структурата на папката може да бъде до шест нива.

Споделяне на профил

Можете да споделите създадения списък на профил с други участници. Това позволява на участниците, които се присъединяват към сесията за първи път, лесно да намерят проекторите.

Експортиране на профила, който искате да споделите

Следвайте стъпките по-долу, за да експортирате регистриран профил.

- 1 В списъка с профили щракнете с десния бутон върху папката, съдържаща профила, който искате да споделите, и изберете **Износ**.
- 2 Изберете къде искате да запишете профила (.mplist) и след това го запишете.

Импортиране на споделен профил

Следвайте стъпките по-долу, за да импортирате споделен профил в EasyMP Multi PC Projection.

- 1 В списъка с профили щракнете с десния бутон върху папката, съдържаща профила, който искате да импортирате, и изберете **Внасяне**.

- 2 Изберете профил (.mplist) и след това щракнете върху **Отвори**.

Щракнете върху **ОК**, за да завършите импорта.



Можете също да импортирате файл (.plist), експортиран с EasyMP Network Projection. Въпреки това, не можете да импортирате профил, в който проекторите са свързани с режим на свързване Бърз.



Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва възможните проблеми и обяснява как да се справите с тях.

Когато прожектирате компютърни изображения, докато работи EasyMP Multi PC Projection, действат следните ограничения.

Поддържана разделителна способност

Могат да се прожектират следните разделителни способности на компютърния екран. Не можете да осъществите връзка с компютър с разделителна способност, по-висока от WUXGA.

- VGA (640x480)
- SVGA (800x600)
- XGA (1024x768)
- SXGA (1280x960)
- SXGA (1280x1024)
- SXGA+ (1400x1050)
- WXGA (1280x768)
- WXGA (1280x800)
- WXGA+ (1440x900)
- UXGA (1600x1200)
- WUXGA (1920x1200)

При използване на компютърен екран с уникално съотношение, в зависимост от разделителната способност на компютъра и на проектора, увеличете или намалете разделителната способност, така че да не влияе на качеството на изображение.

В зависимост от разделителната способност, понякога вертикалните или хоризонталните маржове могат да се прожектират в черно.

Цвят на дисплея

Може да бъде прожектиран следният брой цветовете на екрана.

Windows	Mac OS X
16-битов цвят	Около 32 000 цвята (16-битов)

Windows	Mac OS X
32-битов цвят	Около 16,7 милиона цвята (32-битов)

Брой връзки

Можете да свържете до четири проектора към един компютър и да прожектирате едновременно. (Мултиекран не се поддържа.)

Можете да свържете до 32 компютъра към един проектор едновременно. (До 16 компютъра, ако някои от компютрите са с по-стара версия (версия 1.05 или по-стара) на EasyMP Multi PC Projection.)

Други ограничения

- Ако скоростта на предаване на безжична LAN е ниска, е възможно връзката с мрежата неочаквано да прекъсне.
- Звук може да се прехвърля само когато е свързан към един проектор и се прожектира екран на един компютър на цял екран. Ако са свързани няколко проектора или ако проекционният екран е разделен, по време на проекция не може да се прехвърля звук.
- Когато се възпроизвеждат видео материали, те не вървят така гладко, както на компютъра.
- Приложения, които използват част от DirectX функции, може да не работят правилно. (само за Windows)
- Не могат да се прожектират MS-DOS подканващи надписи на цял екран. (само за Windows)
- Изображението на компютърния екран и това, прожектирано от проектора, може да не съвпадат напълно.

Когато използвате Windows Vista/Windows 7

Обърнете внимание на следното, когато ползвате EasyMP Multi PC Projection с компютър, работещ с Windows Vista/Windows 7.

Ограничения при прожектиране от Windows Photo Gallery или Windows Live Photo Gallery

Обърнете внимание на следните две ограничения, когато пускате Windows Photo Gallery или Windows Live Photo Gallery при работеща EasyMP Multi PC Projection.

- Слайдшоу се възпроизвежда в опростен режим, когато се прожектира от Windows Photo Gallery или Windows Live Photo Gallery.
Тъй като лентата с инструменти не се показва, не можете да промените Теми (ефекти) по време на възпроизвеждане на слайдшоу, независимо от Рейтинг на производителността на Windows стойността.
- Не можете да възпроизвеждате филми.


Ограничения в Windows Aero

Обърнете внимание на следните две ограничения, когато дизайнът на прозорците за компютъра ви е Windows Aero.

- Пластовият прозорец се прожектира независимо от настройката на **Трансфер на пластов прозорец** от **Задаване на опции** в EasyMP Multi PC Projection.
☛ "Раздел Настройка на работата" [стр.44](#)

- Няколко минути след като свържете компютър към проектора чрез мрежа с EasyMP Multi PC Projection, може да се появи следното съобщение.

Препоръчително е да изберете **Запази текущата цветова схема и повече не показвай това съобщение**. Този избор е активен до рестартиране на компютъра.





Други ограничения

- Изображения от Windows Media Center не могат да се прожектират на цял екран. Можете да прожектирате в режим за извеждане на прозорец.
- Ако звукът спре по време на възпроизвеждане при прехвърляне на звук от компютъра към проектора с помощта на EasyMP Multi PC Projection, опитайте да рестартирате приложението, което използвате.

Не можете да се свържете с проектора, който искате да използвате.

Не можете да свържете проектора и компютъра чрез безжична LAN мрежа.

Проверка	Решение
Свързан ли е Апарат за безжична локална мрежа?	Уверете се, че Апарат за безжична локална мрежа е правилно свързан.
Режимът на свързване на проектора с настройка Бърз ли е?	EasyMP Multi PC Projection не може да се свърже чрез режим Бърз. Задайте за режима на свързване настройка Разширен.  Потребителско ръководство
За връзка чрез безжична LAN мрежа, проверихте ли дали настройката за безжична LAN е включена, когато компютърът е в енергоспестяващ режим?	Включете Безжична LAN.
Има ли някакви препятствия между точката за достъп на безжичната LAN връзка и компютъра или проектора?	Понякога вътрешната среда не позволява проекторът да бъде намерен при търсене. Проверете за препятствия между точката за достъп и компютъра или проектора и сменете местата им, за да подобрите комуникацията.
Радиосигналът за безжичната LAN на компютъра настроена ли е на ниска честота?	Поставете силата на радиосигнала на максимум.
Съответства ли безжичната LAN мрежа на стандарта на 802.11a, 802.11b или 802.11g?	Тя е съвместима само със стандарти 802.11a, 802.11b и 802.11g, но не и с други стандарти като 802.11.
Захранв. безж. LAN с настройка Изкл. ли е в менюто Безжичен LAN на проектора?	Задайте rd Захранв. безж. LAN настройка Вкл. в менюто Безжичен LAN на проектора от конфигурационното меню. Вижте следното ръководство за повече информация за безжичните LAN настройки на проектора.  Потребителско ръководство
Различава ли се настройката SSID?	Настройте компютъра, точката за достъп и проектора с един и същ SSID.
Включен ли е един и същ WEP ключ?	При избора на WEP от Защита , поставете точката за достъп, компютъра и проектора на един и същ WEP ключ.

Не можете да свържете проектора и компютъра чрез кабелна LAN мрежа.

Проверка	Решение
Правилно ли е свързан мрежовият кабел?	Проверете дали мрежовият кабел е свързан добре.

Проверка	Решение
Включени ли са LAN картата и вградената LAN функция на компютъра?	Проверете дали LAN мрежата е налична от диспечера на устройства в Контролен панел - Система - Хардуер .
Поставена ли е DHCP функцията за Кабелна LAN на Вкл.?	Задайте Изкл. за DHCP настройката за Кабелна LAN от конфигурационното меню преди свързване. Когато DHCP е с настройка Вкл. в режим на свързване Разширен, ако не бъде намерен достъпен DHCP сървър, влизането в режим на LAN готовност може да отнеме време. Вижте следното ръководство за повече информация за кабелни LAN настройки на проектора. ☛ Потребителско ръководство
Функциите за забрана на връзката, като ограничения за MAC адрес и ограничения за порт, правилно ли са настроени в точката за достъп?	Настройте проектора да разрешава свързване от точката за достъп.
IP адресът, подмреж. маска и адресът на шлюз на точката за достъп и на проектора настроени ли са правилно?	Когато не работите с DHCP, коригирайте всяка настройка.

Не можете да свържете проектора и компютъра през мрежа.

Проверка	Решение
Екран за конфигуриране на мрежата показва ли се на проектора?	Затворете мрежовите настройки на проектора и се върнете към екрана за готовност на локалната мрежа. Ако екранът за конфигуриране на мрежата се показва на проектора, не можете да се свържете чрез EasyMP Multi PC Projection.
Изключена ли е защитната стена (firewall) или регистрирана ли е защитната стена като изключение?	Ако не желаете да изключвате защитната стена или да я регистрирате като изключение, направете необходимите настройки, за да отворите портовете. Портовете, използвани от EasyMP Multi PC Projection, са "3620", "3621" и "3629".
Използваният мрежов адаптер беше ли правилно избран с EasyMP Multi PC Projection?	Ако компютърът има няколко LAN среди, той не може да се свърже, ако мрежовият адаптер не е правилно избран. Ако работите с компютър под Windows, стартирайте EasyMP Multi PC Projection и изберете използвания мрежов адаптер от Превкл. на лок. мрежа в Задаване на опции . ☛ "Раздел Общи настройки" стр.43
Подмрежите на точката за достъп и на проектора различни ли са?	Изберете Ръчно търсене от EasyMP Multi PC Projection и посочете IP адреса, за да се свържете. ☛ "Ръчно търсене" стр.18
Използва ли се проектор, който поддържа версия EasyMP Multi PC Projection?	Инсталирайте EasyMP Multi PC Projection от компактдиска на софтуера EPSON Projector, предоставен с проектора.

Проверка	Решение
Разполагате ли с последната версия на EasyMP Multi PC Projection?	<p>Само 16 компютъра могат да бъдат свързани при следните условия.</p> <ul style="list-style-type: none"> Когато някой от компютрите е с по-стара версия (версия 1.05 или по-стара) на EasyMP Multi PC Projection. Инсталирайте последната версия на EasyMP Multi PC Projection на всички компютри, когато свързвате от 17 до 32 компютъра. Можете да проверите версията на EasyMP Multi PC Projection чрез Задаване на опции. <ul style="list-style-type: none"> "Раздел Настройка на работата" стр.44 Когато някой от свързаните проектори може да бъде свързан само към до 16 компютъра.

Проекторът не може да бъде избран.

Проверка	Решение
Опитвате ли се да комбинирате набор от проектори, които се различават от комбинация, създадена от потребител, който вече е свързан?	Когато друг потребител вече е свързан, можете да се свържете само с проекторите в комбинацията, избрана от другия потребител. Изберете проектор от същата комбинация, като тази на потребителя, който вече е свързан, или изберете проектор, който е в режим на готовност.

Екранът не се прожектира.

Не се показват изображение и звук от филма, изображението се показва бавно, или видеото или звукът спират при прожектиране с EasyMP Multi PC Projection.

Проверка	Решение
Опитахте ли се да възпроизвеждате филми с Media Player или да пуснете визуализация на защита на екрана?	В зависимост от компютъра екранът за възпроизвеждане на филми в Media Player може да не се покаже, а визуализацията на защита на екрана може да не се покаже нормално.
Разрешено ли е WEP криптиране?	Когато е разрешено WEP криптиране, скоростта на показване се понижава.
Включили ли сте DHCP?	Когато DHCP е с настройка Вкл. в режима на свързване Разширен или при кабелна LAN връзка, ако не бъде намерен достъпен DHCP сървър, влизането в режим на LAN готовност може да отнеме време.
Бе ли стартирано EasyMP Multi PC Projection при възпроизвеждането на филм или бяха ли сменени разделителната способност и броят на цветовете? (За Mac OS X)	Когато се възпроизвеждат филми, стартирайте първо EasyMP Multi PC Projection преди започване на възпроизвеждането. Ако EasyMP Multi PC Projection е стартирано по време на възпроизвеждане на филм и разделителната способност на екрана и броят на цветовете са били променени, опитайте да преместите прозореца за възпроизвеждане на филма, минимизирайте го или променете размера му и т.н.

Проверка	Решение
Използвате ли компютър, който не отговаря на изискванията на софтуера?	Когато използвате компютър, който не отговаря на изискванията на софтуера, изображенията и звукът на филмите може да спрат. ☛ "Изисквания за софтуера" стр.6

Показалецът на мишката трепти.

Проверка	Решение
Избрана ли е настройка Направи движението на показалеца на мишката по-плавно ?	Направете едно от следните неща, за да спрете трептенето на показалеца на мишката на екрана. <ul style="list-style-type: none"> Изберете Направи движението на показалеца на мишката по-плавно. ☛ "Раздел Общи настройки" стр.43 Изчистете Трансфер на пластов прозорец. ☛ "Раздел Настройка на работата" стр.44
Избрано ли е Трансфер на пластов прозорец ?	

Няма звук от проектора, когато се свързва с EasyMP Multi PC Projection.

Проверка	Решение
Свързани ли са няколко проектора към един компютър?	Може да се прехвърля звук само към един проектор. Прекъснете текущата връзка и след това изберете един проектор от екрана за търсене.
Прожектирате ли на разделен екран от няколко компютъра?	Можете да извеждате звук от компютъра на проектора само при прожектиране на един екран на компютър на цял екран. Прожектирайте само един екран. ☛ "Промяна на броя на прожектираните екрани" стр.23
Настроен ли е звукът така, че да се извежда от компютъра в Задаване на опции?	Изберете Извеждане на аудио към проектора в раздел Извеждане на звук в Задаване на опции. ☛ "Раздел Извеждане на звук" стр.45

Когато се осъществява връзка чрез EasyMP Multi PC Projection, PowerPoint слайдшоу не може да се стартира.

Проверка	Решение
EasyMP Multi PC Projection беше ли стартиран, докато работеше PowerPoint? (За Windows)	При осъществяване на връзка с EasyMP Multi PC Projection, първо се уверете, че сте затворили PowerPoint. Слайдшоу може да не заработи, ако връзката се осъществява, докато работи PowerPoint.

Когато е осъществена връзка чрез EasyMP Multi PC Projection, при работа с приложение Office екранът няма да се опреснява.

Проверка	Решение
Мишката постоянно ли се движи?	Ако спрете да движите показалеца на мишката, екранът ще се актуализира. Ако екранът не се обновява достатъчно бързо, спрете да движите показалеца на мишката.

Съобщения за грешка при стартиране на EasyMP Multi PC Projection

Съобщения за грешка	Решение
Това приложение вече е стартирано.	Две програми EasyMP Multi PC Projection вече са стартирани.
Приложението не може да стартира, тъй като вече работи друг софтуер за EPSON Projector (Quick Wireless Connection).	Затворете другия софтуер на проектора и след това стартирайте EasyMP Multi PC Projection.
Това приложение не може да се стартира, тъй като EPSON Projector software (USB дисплей) вече работи.	
Приложението не може да стартира, тъй като вече работи друг софтуер за EPSON Projector (EasyMP Network Projection).	
Неуспешна инициализация на EasyMP Multi PC Projection.	Рестартирайте EasyMP Multi PC Projection. Ако съобщението се появява отново, деинсталирайте и инсталирайте отново EasyMP Multi PC Projection. ☛ "Деинсталиране на софтуера" стр.46 ☛ "Инсталиране на софтуера" стр.6
Линкът към файла не може да бъде отворен.	Файлът с пряк път може би е повреден. Стартирайте EasyMP Multi PC Projection и след това отново опитайте да потърсите и да свържете проектора. ☛ "Стартиране на EasyMP Multi PC Projection" стр.15 ☛ "Търсене на и свързване към проектори" стр.17
Има липсващи или невалидни файлове. Стартирането на приложението е неуспешно. Преинсталирайте/изтрийте приложението.	Деинсталирайте и инсталирайте повторно EasyMP Multi PC Projection. ☛ "Деинсталиране на софтуера" стр.46 ☛ "Инсталиране на софтуера" стр.6
Не може да се получи информация за мрежовия адаптер.	Използвайте компютър, който може да се свърже към LAN.
По време на прожекция не може да се стартира от линк към файл.	Тъй като проекторът вече прожектира чрез EasyMP Multi PC Projection, не можете да стартирате от прекия път. Спрете прожекцирането и стартирайте от прекия път.
Стартирането от пряк път не може да бъде извършено, докато е изведен екран Опции. Затворете екран Опции и опитайте отново да стартирате от пряк път.	Извежда се екранът с опции. Затворете екрана с опции.
Слайдшоу няма да започне, докато не се рестартира PowerPoint.	Затворете PowerPoint и след това стартирайте отново.

Съобщения за грешка при търсене и избиране на проектори

Съобщения за грешка	Решение
Не можете да се включите. Максималния брой участници е надвишен.	Към проектора вече са свързани 32 компютъра. Изключете потребители и проектори, които не прожектират екрани. ☛ "Край на срещата" стр.25
Ключовата дума не съвпада. Въведете отново показваната на екрана на прожектора ключова дума.	Проверете Ключова дума на проектор, която се показва на екрана за готовност на LAN, и въведете Ключова дума на проектор. Ако даден потребител вече е свързан, проверете Ключова дума на проектор със свързания потребител.
Неуспешно свързване заради несъвпадение на ключова дума.	Свържете се отново към проектора. Въведете Ключова дума на проектор в екрана за въвеждане на ключова дума, който се показва при свързване. Проверете Ключова дума на проектор, която е показана на екрана за готовност на LAN на проектора. Ако даден потребител вече е свързан, проверете Ключова дума на проектор със свързания потребител.
Избраният проектор се използва в друга конфигурация. Изберете друг проектор.	Когато друг потребител вече е свързан, можете да се свържете само с проекторите в комбинацията, избрана от другия потребител. Изберете проектор от същата комбинация, като тази на потребителя, който вече е свързан, или изберете проектор, който е в режим на готовност.
Не отговарят един или повече прожектори.	Не можете да се свържете към няколко проектора едновременно. Проверете мрежовите настройки на компютъра и тези на проектора.
Възникна мрежова грешка.	Опитайте да се свържете отново. Ако все още не се свързвате, проверете мрежовите настройки на компютъра и тези на проектора.
Връзката с прожектора бе неуспешна.	Не можете да се свържете с проектор, който вече е свързан чрез EasyMP Network Projection. Проверете дали проекторът, към който искате да се свържете, вече е свързан към EasyMP Network Projection.

Съобщения за грешка при прожектиране

Съобщения за грешка	Решение
Прожекторът прекъсна връзката.	Може да е възникнала грешка в проектора. Проверете индикаторите на проектора. ☛ Потребителско ръководство
Възникна мрежова грешка.	Възникнала е мрежова грешка. Проверете връзката между проектора и компютъра.

Съобщение за грешка при работа с профил


Съобщения за грешка	Решение
Въведете макс. 32 знака.	Въведеният текст надхвърля 32 знака. Скъсете името до 32 знака или по-малко.
Въведете име на папката.	Не е въведено име на папка. Въведете име на папката.
Папките не трябва да са по-големи от 6 слоя в дълбочина.	Структурата на папката е с дълбочина над шест слоя. Създайте нова папка по-високо в структурата.
В тази папка вече съществува папка с име XXX.	Папка със същото име вече съществува. Въведете друго име.
В тази папка вече съществува проектор с име XXX.	Проектор със същото име вече съществува. Въведете друго име.
Невъзможен импорт. Форматът не се поддържа от това приложение.	Проверете профила, който искате да импортирате. Не можете да импортирате профил за проектори, свързани посредством режим на свързване Бърз в EasyMP Network Projection. Също така, не можете да импортирате, когато не е регистрирана информация за проектор или когато профилът е повреден.
Внасянето не може да бъде извършено, тъй като структурата на папките надвишава шест папки.	Ако импортирате, структурата на папката ще надвиши шест слоя. Импортирайте в папка с по-високо ниво в структурата.
Преместването не може да бъде извършено, тъй като структурата на папките надвишава шест папки.	Ако папката се премести, структурата ще надвиши шест папки. Импортирайте в папка с по-високо ниво в структурата.




Приложение

Можете да изведете екрана Задаване на опции чрез използване на следните методи.

- Щракнете върху **Задаване на опции** на екрана за търсене.




- Изберете **Задаване на опции** от меню **Инструмент** на контролния екран на проектора.




Ако изведете екрана Задаване на опции от контролния екран на проектора, не се показват нито разделът **Потребителски настройки**, нито разделът **Общи настройки**.

Раздел Потребителски настройки



Потребителско име	Задайте потребителско име, показано в зоната на потребителя. Можете да въведете до 32 знака.
Ръчно търсене	Изтрийте история на въвеждане за Ръчно търсене.
Възстанови настройката по подразбиране	Можете да възстановите всички стойности за Задаване на опции до настройките по подразбиране. Въпреки това, можете да запазите настройката за Превкл. на лок. мрежа в Общи настройки .


Раздел Общи настройки



Криптиране на комуникацията	Изберете за криптиране и прехвърляне на данните. Дори ако данните бъдат уловени, те не могат да бъдат декриптирани.
Извеждане с висока разделителна способност при разделяне на екрана за прожектиране на две или четири	Изберете, за да покажете всички разделени екрани с висока разделителна способност. Изчистете настройката, ако показването на изображенията отнема твърде дълго време или е прекъснато. (Само за проектори с резолюция WUXGA (1920x1200).)

Направи движението на показалеца на мишката по-плавно	само за Windows Изберете за предотвратяване трептенето на показалеца на мишката, когато опцията Трансфер на пластов прозорец е избрана в Настройка на работата . (Когато настройката Windows Aero е избрана като тема в Windows Vista/7, Windows Aero се изключва при избиране на тази настройка.)
Превкл. на лок. мрежа	Само за Windows Това се използва за превключване на мрежовият адаптер, използван при търсенето, когато компютърът има няколко адаптера. По подразбиране при провеждане на търсене се използват всички мрежови адаптери. Когато винаги се използва кабелна LAN като метод на свързване, изберете адаптера за кабелна LAN.
Възстанови настройката по подразбиране	Можете да възстановите всички стойности за Задаване на опции до настройките по подразбиране. Въпреки това, можете да запазите настройката за Превкл. на лок. мрежа в Общи настройки .


Раздел Настройка на работата



Плъзгач за регулиране на работата	Производителността може да бъде настроена към Бързо , Нормално и Фино . Когато прожектирането на филми прекъсва, задайте Бързо .
По-ниска резолюция и трансфер	Само за проектори с резолюция WUXGA (1920x1200). Изберете, за да намалите размера на данните за прехвърляне към проектора чрез понижаване на резолюцията. Използвайте тази опция в бавна мрежа или когато показването на изображението отнема твърде много време или прекъсва. (Това не е налично при разделяне на прожектирания екран на две или четири.)

Трансфер на пластов прозорец	Само за Windows XP Слоестият прозорец се използва, когато съдържание, като съобщения, появяващи се на компютъра, не се прожектира от проектора. Отметнете това квадратче, за да прожектирате съдържание като съобщения, които използват пластовия прозорец. Ако показалецът на мишката трепти на екрана, изберете Направи движението на показалеца на мишката по-плавно в Общи настройки .
Версия	Показва информация за версията на EasyMP Multi PC Projection.
Възстанови настройката по подразбиране	Можете да възстановите всички стойности за Задаване на опции до настройките по подразбиране. Въпреки това, можете да запазите настройката за Превкл. на лок. мрежа в Общи настройки .

Раздел Извеждане на звук



Извеждане на аудио към проектора	Изберете за извеждане на звук от компютъра на проектора. Не извежда звук от компютъра. Можете да извеждате звук от компютъра на проектора само при прожектиране на един екран на компютър на цял екран.
Възстанови настройката по подразбиране	Можете да възстановите всички стойности за Задаване на опции до настройките по подразбиране. Въпреки това, можете да запазите настройката за Превкл. на лок. мрежа в Общи настройки .

Деинсталиране

Преди деинсталацията задължително проверете следните неща.

- За Windows, трябва да имате права на администратор, за да деинсталирате EasyMP Multi PC Projection.
- Преди започване на деинсталиране затворете всички работещи приложения.

За Windows XP

- 1** Щракнете върху **Старт** и след това върху **Контролен панел**.
- 2** Щракнете двукратно върху **Добави или премахни програми**.
- 3** Изберете **EasyMP Multi PC Projection** и след това щракнете върху **Премахни**.

За Windows Vista/Windows 7

- 1** Щракнете върху **Старт** и след това върху **Контролен панел**.
- 2** Щракнете върху **Деинсталирай програма** от категорията **Програми**.
- 3** Изберете **EasyMP Multi PC Projection** и след това щракнете върху **Деинсталирай**.

За Mac OS X

- 1** Отворете папка **Приложения**.
- 2** Отворете папка **EasyMP Multi PC Projection - Инструменти** и след това щракнете двукратно върху **EasyMP Multi PC Projection Деинсталатор**.
- 3** Следвайте инструкциите на екрана, за да деинсталирате.

Всички права запазени. Никоя част от това издание не може да се възпроизвежда, съхранява в система за извличане на данни, или прехвърля под каквато и да било форма, електронно, механично, чрез фотокопиране, запис или по друг начин, без предварителното писмено разрешение на Seiko Epson Corporation. Не се поема никаква патентна отговорност по отношение на използването на информацията, съдържаща се в настоящото издание. Не се поема и никаква отговорност за щети, възникнали в резултат от употребата на информацията, съдържаща се в настоящото издание.

Нито Seiko Epson Corporation, нито нейните филиали и клонове не носят отговорност пред купувача на този продукт или трети страни за щети, загуби, разходи или разноски, възникнали за купувача или трети страни в резултат от: злоупотреба, злоупотреба или неправилна употреба на продукта или неупълномощени модификации, поправки или промени на продукта, или (с изключение на САЩ) неуспех да се спазват стриктно инструкциите за работа и поддръжка на Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation не носи отговорност за никакви щети или проблеми, възникнали от използването на опции или консумативи освен тези, които са означени от Seiko Epson Corporation като Оригинални продукти на Epson или Одобрени от Epson продукти.

Съдържанието на това ръководство може да се променя или актуализира без предупреждение.

Илюстрациите в това ръководство и реалният проектор може да се различават.

За обозначения

Операционна система Microsoft® Windows® XP Professional
Операционна система Microsoft® Windows® XP Home Edition
Операционна система Microsoft® Windows Vista®
Операционна система Microsoft® Windows® 7

В това ръководство операционните системи по-горе се наричат "Windows XP", "Windows Vista" и "Windows 7". Наред с това, общият

термин Windows може да бъде използван, за да се обозначат Windows XP, Windows Vista и Windows 7, и многовариантни версии на Windows могат да бъдат наречени например Windows XP/Vista, като се пропусне обозначението Windows.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

В това ръководство операционните системи, споменати по-горе, се наричат "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" и "Mac OS X 10.7.x". Наред с това, за тях се използва общият термин "Mac OS X".

Относно снимките на екрана

Освен ако изрично не е упоменато, снимките на екрана, използвани в това ръководството, са взети от Windows 7.

Виждате същите екрани дори когато работите с Mac OS X.

Общо уведомление

IBM, DOS/V и XGA са търговски марки или регистрирани търговски марки на International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS и iMac са търговски марки на Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ.

Другите имена на продукти, използвани в настоящата документация, са използвани само за идентификация и може да са търговски марки на съответните си притежатели. Epson не претендира за никакви права върху тези марки.

Авторски права върху софтуер:

Този продукт работи със свободен софтуер, както и със софтуер, върху който компанията държи права.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412213500BG

