


















Lista de ícones da EPSON STYLUS PHOTO RX520

Mensagens de Erro








Visor	Significado
	Acabou a tinta. Substitua os tinteiros vazios.
	O tinteiro não está instalado ou não está instalado correctamente. Instale o tinteiro correctamente.
	Acabou o papel. Não existe papel no alimentador.
	Encravamento de papel. Retire o papel encravado e, em seguida, pressione a tecla Start .
	Erro na folha de índice. Posicione a folha de índice correctamente.
	Erro na folha de índice. Preencha as ovas correctamente.

Visor	Significado
	Erro na folha de índice. A folha de índice não corresponde às fotografias do cartão de memória. Verifique o cartão de memória.
	Erro de pré-digitalização. Verifique se a fotografia está bem colocada.
	Erro de pré-digitalização. Verifique se a película está bem colocada.
	Não há tinta suficiente para efectuar a limpeza das cabeças. Substitua os tinteiros.
	Erro mecânico. Contacte o serviço de assistência.
	A almofada para a tinta está cheia. Contacte o serviço de assistência.

Mensagens de Aviso

Visor	Significado
	A almofada para a tinta está quase cheia. Contacte o serviço de assistência.
	Não existem dados de fotografias no cartão de memória. Verifique os dados do cartão de memória.
	Erro do conector de memória. Verifique o cartão de memória.
	Não reconhece a câmara. Verifique a ligação.
	Erro de posição da alavanca de selecção da espessura do papel. Posicione correctamente a alavanca de selecção da espessura do papel.

Informações

Visor	Significado
	Informações sobre o nível de tinta.
	Inserir um cartão de memória.
	Câmara PictBridge ligada.
	Câmara USB DIRECT ligada.
	 A posição da alavanca de selecção da espessura do papel foi alterada.
	

Ícones Comuns

Visor	Significado
	Indicador de pouca tinta.
	Indicador de pouca tinta (durante a impressão).
	A copiar/imprimir um documento a cores.

Ícones de Modo de Cópia

Visor	Significado
	Cópias.
	Cópia a cores.
	Cópia a P & B.
	A efectuar uma cópia a P & B.
	Ajustar à página.

Ícones do Modo de Cartão de Memória









Visor	Significado
	Imprimir tudo.
	Imprimir folha de índice.









Visor	Significado
	Imprimir a partir da folha de índice. Coloque a folha de índice e, em seguida, pressione a tecla Start.
	Foram encontrados dados DPOF.

Ícones do Modo Película/Fotografia

Visor	Significado
	Pré-digitalização.
	Cópia fotografia.
	Película negativa a cores.
	Película positiva a cores.
	Diapositivos.
	Película negativa a preto e branco.
	Restauração activada.
	Foi activada a restauração para esta fotografia

Ícones do Modo Configuração/Utilitários

Visor	Significado	
 Check Ink Levels	Verificar os níveis de tinta. Pressione a tecla Start para entrar neste modo.	
 Clean Print Head	Limpar a cabeça de impressão. Pressione a tecla Start para entrar neste modo.	
 Check Ink Nozzles	Verificar os jactos da cabeça de impressão. Pressione a tecla Start para entrar neste modo.	
 Align Print Head	 Printing	Imprimir um modelo de verificação dos jactos.
	 Printing	Imprimir um modelo de alinhamento da cabeça de impressão.
 Change Cartridges	1 	Pressione a tecla Start e, em seguida, abra a unidade de digitalização.
	Substituir tinteiros. Pressione a tecla Start para entrar neste modo.	

Visor	Significado	
 Auto Correct	2 	Substitua os tinteiros.
	3 	Fecher a unidade de digitalização e, em seguida, pressione a tecla Start.
 Copy Quality	Correcção automática. Pressione a tecla Start para entrar neste modo.	
	OFF	Não
	P.I.M.	Print Image Matching
	PhotoEnhance	PhotoEnhance
	Exif	Exif
 Copy Quality	Qualidade de reprodução. Pressione a tecla Start para entrar neste modo.	
		Normal
		Prova
		Qualidade fotográfica